

Fluke 365 Echteffektiv-Strommesszange

Robuste Strommesszangen für schwer zugängliche Leitungen

Fluke 365 ist eine neue, innovative Strommesszange von Fluke, deren schlanke Klemmbacken den Zugang zu eng aneinanderliegenden Leitungen erleichtern. Die abnehmbare Zange mit einem flexiblen Kabel macht den Zugang zu Leitungen und das Ablesen der Anzeige leichter als jemals zuvor. Die Strommesszange Fluke 365 führt Messungen des Gleich- und Wechselstroms bis zu 200 A durch, dabei wird Wechselstrom mit dem Echteffektivverfahren gemessen.

Neu



Echteffektiv



Technische Daten

Messfunktionen

- Gleich- und Wechselstrommessung bis 200 A mit abnehmbarer Zange
- Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Echteffektivwerte von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen
- Messung von Widerständen bis 6000 Ω mit Durchgangserkennung

Merkmale

- Die abnehmbare Zange macht den Zugang zu Leitungen und das Ablesen der Anzeige leichter
- Mit der eingebauten Taschenlampe können Sie die Messstelle beleuchten und die Leitungen sicher erkennen.
- Sicherheitsspezifikation nach EN 61010-1: CAT III 600 V
- Durch das kompakte Design liegt die Strommesszange fest und sicher in der Hand und ist auch beim Tragen von Schutzausrüstungen gut einsetzbar
- Die moderne Signalverarbeitung stellt sicher, dass die Messergebnisse auch in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen stabil sind

- Auf der großen, hintergrundbeleuchteten Anzeige sind die Messwerte hervorragend ablesbar. Der am besten geeignete Messbereich wird automatisch gewählt, damit die Schalterposition beim Messen nicht gewechselt werden muss
- 3 Jahre Gewährleistung
- Gepolsterte Tragetasche

Technische Daten

Fluke 365	Messbereich	Auflösung	Ungenauigkeit
Wechselstrom	200 A	0.1 A	2 % ± 5 Digits
Gleichstrom (Messung über Zange)	200 A	0.1 A	2 % ± 5 Digits
Wechselspannung	600 V	0.1 V	2 % ± 5 Digits
Gleichspannung	600 V	0.1 V	2 % ± 5 Digits
Widerstandsmessung	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 Digits
Echteffektivwert	•		
Durchgang	•		
Messwert halten (Hold)	•		
Hintergrundbeleuchtung	•		
Taschenlampe	•		
Max. Leiterdurchmesser	17 mm		
Sicherheitspezifikation gemäß EN 61010-1	CAT III 600 V		

Bestellinformationen

365 Echteffektiv-Strommesszange

Im Lieferumfang enthalten

Strommesszange, Messleitungen, gepolsterte Tragetasche, Benutzerhandbuch.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt®*

Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14, 79286 Glottertal

Autorisierter Distributor



TVW Meßtechnik GmbH
Sammelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@twwbuende.de
www.twwbuende.de



Änderungen vorbehalten.