

## Spannungs- & Durchgangsprüfer

### PAN Allrounder 200AD

**Einer für Alles! Einfach bedienbar wie Spannungsprüfer, vielseitig wie Multimeter: Spannungsprüfer + Stromzange LED + LCD 1000V, 200A AC/DC True RMS**

- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 230 V: rot
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- **LED - Taschenlampe**
- Diodentest
- Data Hold
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen



Technische Daten	PAN Allrounder 200AD
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 1500 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 A - 200 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 A - 200 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Frequenz (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Genauigkeit (%)	3 % - 5 %
Zangenöffnung mm	15 mm
Abmessungen Gerät	197 x 63 x 38 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	494 / 296 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V



### Autorisierter Distributor

**TVW Meßtechnik GmbH**  
Sammelweg 31  
32257 Bünde  
Fon: 05223 / 9277 - 0  
Fax: 05223 / 9277 - 40  
info@twwbuende.de  
www.twwbuende.de



PAN Allrounder 200AD Video DE:



PAN Allrounder 200AD Video EN:

